



Ορθή καταχώρηση των ID στις παρακάτω Ασύρματες Συσκευές

Power G στα συστήματα DSC NEO

Συσκευή	Αρχικό ID	ID για NEO
PowerG Ανιχνευτής Θραύσης Κρυστάλλων PG8922	161 -xxxx	160 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Κίνησης (PIR) Εσωτερικού Χώρου PG8914	126 -xxxx	120 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Καπνού & Θερμοδιαφορικός PG8936	202 -xxxx	201 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Μονοξειδίου Άνθρακα (CO) PG8933	221 -xxxx	220 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Οροφής 360° (PIR) έως 10 μέτρα PG8862	127 -xxxx	120 -xxxx
PowerG Μαγνητική Επαφή Εξωτερικού Χώρου (IP66) PG8312	107 -xxxx	101 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Κουρτίνας (PIR) Εξωτερικού Χώρου PG8902	129 -xxxx	130 -xxxx
PowerG Μαγνητική Επαφή λεπτού Προφίλ PG8303	109 -xxxx	100 -xxxx
PowerG Ανιχνευτής Οροφής 360° (PIR) έως 20 μέτρα PG8872	128 -xxxx	120 -xxxx

- Επιλέξτε την συσκευή από την παραπάνω λίστα.
- Βρείτε το αρχικό ID το οποίο υπάρχει πάνω στην συσκευή.
- Καταχωρήστε το στο πρόγραμμα DLS 5 v1.73 αλλάζοντας τα τρία πρώτα νούμερα της αριστερής στήλης (Αρχικό ID), με αυτά στην δεξιά στήλη (ID για NEO).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

- ✓ Έστω ανιχνευτής κίνησης PG8914 με ID: 126-1234
- ✓ Θα τον καταχωρήσετε με ID: 120-1234

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ❖ Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για συστήματα NEO version 1.33 και άνω (έτος 2020 και μετά). Η version αναγράφεται στο πράσινο αυτοκόλλητο της πλακέτας του πίνακα.
- ❖ Συστήματα με version 1.1 – 1.32 πρέπει να αναβαθμιστούν πρώτα στην τελευταία version. Εάν δεν γνωρίζετε την διαδικασία αναβάθμισης, καλέστε μας για βοήθεια.
- ❖ Τα συστήματα με version 1.0 (μοντέλα 2016 – 2017) δεν υποστηρίζουν τις ανωτέρω συσκευές.
- ❖ Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει με DLS 5 v1.73 και άνω.