

Προγραμματισμός Proximity Tag DSC MPT 8PK

Η διαδικασία εγγραφής / διαγραφής των Tag γίνεται **μόνον** από το πληκτρολόγιο HS2LCD PE1.

Το πληκτρολόγιο με καρτανανγνώστη HS2LCD PE1 δεν υποστηρίζει Ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον χρήστη 1 (User 1) δεν μπορείτε να εγγράψετε Proximity Tag.

Η εγγραφή κάθε Proximity Tag καταλαμβάνει μία θέση χρήστη και είναι διαθέσιμη από τον χρήστη 2 (User 2) και άνω. Σε κάθε σύστημα μπορείτε να εγγράψετε τόσα Tag όσοι και οι χρήστες μείον ένα.

Επιλογή 1: Όπλιση / Αφόπλιση συστήματος ή υποσυστήματος με Tag. Σε περίπτωση που στον χρήστη έχετε καταχωρήσει και κωδικό, τότε είναι διαθέσιμη και η Όπλιση / Αφόπλιση με κωδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπλιση / Αφόπλιση 2 παραγόντων (Tag + Κωδικός) δεν υποστηρίζετε.

Επιλογή 2: Ενεργοποίηση PGM.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε σύστημα μπορείτε να ενεργοποιήσετε **μόνον** την μία από τις 2 επιλογές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

- Είσοδος στο πρόγραμμα : [*] [5] [1234] (όπου 1234 ο κωδικός Χρήστη)
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > User 1 P**
- Με τα βελάκια επιλέξτε χρήστη (User) και πατήστε [*]
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Access Code**
- Πατήστε μία φορά το δεξί βελάκι
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Prox Tag**
- Πατήστε [*]
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Present Tag or Press # to Exit**
- Κλείστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου και πλησιάστε το Tag στο σύμβολο: 
- Ένας ήχος επιβεβαίωσης θα ακουστεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Tag Enrolled Successfully** και μετά το μήνυμα: **Press (*) for < > Prox Tag**
- Τέλος για έξοδο από το πρόγραμμα: **πατήστε το πλήκτρο [#] δύο φορές**
- *Επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή για να εγγράψετε και τα υπόλοιπα Tag.*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:

- Είσοδος στο πρόγραμμα : [*] [5] [1234] (όπου 1234 ο κωδικός Χρήστη)
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > User 1 P**
- Με τα βελάκια επιλέξτε χρήστη (User) και πατήστε [*]
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Access Code**
- Πατήστε μία φορά το δεξί βελάκι
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Prox Tag**
- Πατήστε [*]
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: *** To Delete Tag Press # to Exit**
- Πατήστε [*] για να διαγράψετε το Tag
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Tag Deleted Successfully** και μετά το μήνυμα: **Press (*) for < > Prox Tag**
- Τέλος για έξοδο από το πρόγραμμα: **πατήστε το πλήκτρο [#] δύο φορές**
- *Επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή για να εγγράψετε και τα υπόλοιπα Tag.*

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ TAG

- Η **γαλάζια μπάρα Led** του πληκτρολογίου αναβοσβήνει 3 φορές σε κάθε έγκυρη καταχώρηση.
- Το μήνυμα: **Invalid Tag** θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου σε κάθε άκυρη καταχώρηση.
- Κάθε Tag που εγγράφετε στο σύστημα αποκτά πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα. Στις ρυθμίσεις του χρήστη μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε την πρόσβασή του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συστήματα χωρίς υποσυστήματα δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση.

ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

- Είσοδος στο πρόγραμμα : **[*] [5] [1234]** (όπου 1234 ο κωδικός Χρήστη)
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > User 1 P**
- Με τα βελάκια επιλέξτε χρήστη (User) και πατήστε **[*]**
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Access Code**
- Πατήστε 3 φορές το δεξί βελάκι
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **Press (*) for < > Partition Assign**
- Πατήστε **[*]**
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: **(*) To Toggle < > Alarm System Y**
- Με το **[*]** επιλέγετε **Y** ή **N** (Όπου Y= Yes και όπου N= No) για κάθε Partition
- Με τα βελάκια μεταφέρεστε στα **Partitions** (To Partition 1 αναφαίρετε ως Alarm System)
- Τέλος για αποθήκευση και έξοδο από το πρόγραμμα: **πατήστε το πλήκτρο [#] τρεις φορές**
- *Επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή και για τους υπόλοιπους χρήστες.*